# Интеграция с терминалами HikVision

Платформа НЕЙРОСС с плагином интеграции обеспечивает работу с терминалами доступа с функцией распознавания лиц и определения повышенной температуры тела производства компании Hikvision (модели DS-K1T671M, DS-K1T671TM-3XF и другие). Функционал доступен с версии 20.5.798. Содержание:

- Лицензионная политика
- Установка плагина интеграции HikVision
- Подготовка к настройке
- Настройка взаимодействия с
- Возможности интеграции
- Контроль качества фото
- Контроль отпечатков пальцев

# Общие сведения

В сети НЕЙРОСС публикуется виртуальная точка доступа, соответствующая каждому терминалу HikVision. Обеспечивается формирование уровней доступа, мониторинг событий и состояний точки доступа, блокировка/разблокировка точки доступа и восстановление режима работы. Платформа НЕЙРОСС обеспечивает загрузку пропусков в терминал HikVision, на основе всех имеющихся данных рассчитывает текущий статус пропуска (возможность доступа конкретного пропуска в текущий момент времени на данном терминале) и обеспечивает своевременное обновление статусов на терминале.

Терминал Hikvision согласно заданному в собственных настройках режиму обеспечивает идентификацию владельца пропуска по карте, лицу и другим данным, при необходимости, — осуществляет термометрию, после прохождения всех проверок сверяет текущий статус пропуска и обеспечивает разрешение или запрет доступа. Настройка терминала осуществляется непосредственно на нём посредством предоставляемого веб-интерфейса. Транзакция прохода считается завершенной по закрытию двери или по истечению времени. Терминалы могут использоваться в том числе для управления дверьми или турникетами.



Структурная схема интеграции контроллеров СКУД HikVision в НЕЙРОСС

На стороне терминала существует ряд ограничений взаимодействия:

- Распознавание по лицу в режиме идентификации по карте и лицу работает только со встроенным в терминал считывателем карт;
- Терминалы HikVision предъявляют жесткие требования к фотографиям владельцев пропусков. В процессе загрузки фотографий на терминал HikVision производится их оценка, «непринятые» терминалом фотографии отмечаются в плагине Платформы НЕЙРОСС и подлежат замене [ Контроль качества фото].

# Получение событий

При добавлении терминала плагин оформляет подписку на все события от него (около 200 различных типов событий). Терминал самостоятельно присылает события по HTTP, в том числе время возникновения события. В случае потери связи терминал Hikvision накапливает события и, по восстановлению связи, — рассылает их. Ограничений на используемый режим идентификации не вводилось, однако тестирование проводилось для следующих режимов работы: изображение лица, изображение лица и/или карта, карта.

Платформа НЕЙРОСС обеспечивает полноценную интеграцию виртуальной точки доступа в сеть НЕЙРОСС, детектирует потерю и восстановление связи, обеспечивает управление посредством заданий автоматизации. При включенной интеграции с термометрией в извещениях о событиях доступа публикуются данные термометрии.

# Лицензионная политика

Функция работы с терминалами Hikvision лицензируется по количеству используемых терминалов. Проверьте наличие требуемых лицензий в параметрах лицензии [Основные настройки]. В противном случае требуется приобрести лицензии [Лицензирование | Платформа НЕЙРОСС].

Тип узла	Лицензия	Комментарий			
Платформа НЕЙРОСС	Плагин интеграции с терминалами Hikvision, количество терминалов, шт.	Возможность использования плагина к Платформе НЕЙРОСС для взаимодействия с терминалами распознавания лиц Hikvision. Лицензирование по количеству используемых терминалов.			
	Плагин интеграции с терминалами Hikvision, поддержка событий термометрии	Возможность использования функции обработки инцидентов на одном рабочем месте НЕЙРОСС Центр Стандарт/Лайт, шт. Лицензируется по количеству рабочих мест.			

# Установка плагина интеграции HikVision

Плагин интеграции — это независимый программный модуль, предназначенный для расширения функционала. Как правило, поставляется в составе продукта, но может быть загружен и установлен впоследствии. Установка плагина является стандартной процедурой и не зависит от предоставляемых функций. П еречень разработанных плагинов и порядок их установки приведён в разделе [ Плагины и скрипты].

О Количество интегрируемых терминалов HikVision указано в параметрах лицензии. Дополнительная активация плагина не требуется.

# Подготовка к настройке

Со стороны Платформы НЕЙРОСС проверьте:

- Лицензия включает права на плагин интеграции, т.е. в параметрах лицензии есть строка Плагин интеграции с терминалами Hikvision, количество терминалов и число терминалов ненулевое. В противном случае требуется приобрести лицензию;
- 2. В АРМ НЕЙРОСС Доступ настроена группа пропусков, оформлены пропуска, загружены фотографии владельцев пропусков.

Со стороны терминала HikVision проверьте:

- 1. Настроена учётная запись пользователя для активации устройства (логин и пароль).
- Настроены сетевые параметры терминала: статический IP-адрес и маска подсети, отключен DHCP. Обеспечена сетевая доступность Платформы НЕЙРОСС и терминала.
- 3. Настроены параметры даты и времени, необходимые для точного определения времени возникновения события.

Возможна синхронизация по NTP-серверу, предоставляемому узлом Платформы НЕЙРОСС. Достаточно указать IP-адрес Платформы.

- 4. Настроен тип идентификации, например, «Изображение лица и карта».
- 5. При необходимости изменения температуры тела, включена функция измерения, задан порог температуры для событий «Предупреждение о температуре», «Сигнализация о превышении температуры», выключен режим «Только измерение температуры».
- 6. Терминал не содержит «старых» пропусков. Если терминал ранее использовался, необходимо выполнить очистку данных.

#### Настройка взаимодействия с терминалом

Настройка взаимодействия с терминалами HikVision сводится к указанию параметров подключения к каждому терминалу. По факту успешного подключения, для узла Платформа НЕЙРОСС формируются виртуальные точки доступа по числу добавленных в плагине устройств. Этот элемент используется в Уровнях доступа для разрешения прохода через точку доступа. Интерфейс плагина предоставляет статистику загрузки пропусков и проверки фотографий, предоставляет ссылку на интерфейс терминала, позволяет изменить параметры подключения и удалить терминал из конфигурации плагина.

Перейдите к разделу Конфигурация узлов > Плагины и скрипты. Найдите в списке установленных плагинов «Плагин интеграции с терминалами доступа HikVision» и нажмите на кнопку **Настроить**. Откроется окно конфигурирования плагина.

Список плагинов			
Плагин	Версия	Разработчик	
Плагин интеграции с терминалами доступа HikVision Плагин управления пропускным режимом терминалов доступа HikVision	1.0.4356.6793.102	ИТРИУМ СПб	настро

Отобразится окно конфигурации плагина.

НЕЙРОСС   Интеграция с терминалами Hikvision (плагин)   Рабочий стол	🕑 root				
Конфигурация плагина					
* Период опроса терминалов, мс : 180000					
Преобразование номеров карт в формат Wiegand 26 ⊘ :					
Количество терминалов: используется: 0, всего доступно по лицензии: 10					
Преобразование номеров карт в формат Wiegand 26 (): Количество терминалов: используется: 0, всего доступно по лицензии: 10 Лицензия на поддержку термометрии в событиях доступа: да Отладка: открыть журнал аудита 🛱					
количество терминалов: используется: 0, всего доступно по лицензии: 10 Лицензия на поддержку термометрии в событиях доступа: да Отладка: открыть журнал аудита 🏦					
Сохранить					
Терминалы 🕀					
Не добавлено ни одного терминала					

Выполните следующие шаги:

- 1. Ознакомьтесь с информацией о наличии лицензий.
- 2. При необходимости, измените период опроса и алгоритм преобразования номеров карт:
  - Период опроса терминалов
  - Преобразование номеров карт
- 3. Сохраните изменения.
- 4. Добавьте терминалы. Повторите процедуру по количеству терминалов. Проверьте статус загрузки пропусков в карточке терминала.
  - Добавление терминала
  - Карточка терминала
- 5. Настройте уровни доступа. Добавьте виртуальные точки доступа, соответствующие терминалам Hikvision, в уровни доступа.
  - Виртуальная точка доступа

#### Период опроса терминалов

Платформа НЕЙРОСС обеспечивает связь с терминалами по принципу «клиент — сервер», выступает в качестве сервера и с заданной периодичностью обращается к «клиентам» - терминалам и обновляет данные пропусков и их статусы. По окончании сеанса обновления выжидается интервал времени, заданный в поле **Период опроса терминалов** и запускается новый сеанс обновления.

Параметр	Значение по умолчанию	Комментарий
Период опроса терминалов, мс	180 000 мс = 3 мин	Цикл обновления данных в терминалах — временной интервал в секундах между завершением предыдущего сеанса обновления и запуском нового. Отвечает за своевременность обновления данных в терминалах. Значение по умолчанию является оптимальным своевременного обновления статусов пропусков, в том числе, — в условии использования режимов доступа или графиков работы.

#### Преобразование номеров карт

Терминал Hikvision обеспечивает работу с картами типа 1 (Mifare), поэтому при загрузке карт из Платформы НЕЙРОСС в терминал осуществляется их преобразование: facility не учитывается, номер карты дополняется нулями, чтобы в итоге получилась строка длиной в 10 символов. Это решение обеспечивает работу со всеми типами карт, в которых код предприятия равен нулю или одинаков для всего пула карт предприятия. Поиск пропуска по событию от терминала в Платформе НЕЙРОСС выполняется по номеру карты.

Однако если на предприятии используются карты EM-Marine с разными кодами предприятия, возможна ситуация наличия двух действительных карт с одинаковыми номерами и разными facility. В этом случае необходимо использовать преобразование карт по типу Wiegand 26. Подробная информация о картах доступа приведена в разделе [Обзор форматов карт и преобразование номеров].

Параметр	Значение по умолчанию	Комментарий
Преобразование номеров карт в формат Wiegand-26, логическое поле	Выключено	Установите переключатель положение Включено , если на предприятии используются карты с различными кодами предприятия (facility). Установите переключатель в положение Выключено , если все номера карт строго уникальны.

Для определения номера карты, получаемого от встроенного в терминал Hikvision считывателя, вы можете использовать журнал событий терминала или журнал событий в Платформе НЕЙРОСС. Поднесите карту к зоне считывателя терминала, а затем найдите сообщение в журнале событий.

29.08.22 16:17:42 Доступ запрещён: карта невалидна, карта 2320417028	HikVision Вход	СКУД	ДоступЗа
--	----------------	------	----------

#### Добавление терминала

В блоке **Терминалы** нажмите на кнопку **Добавить терминал**. В отобразившемся окне укажите IP-адрес терминала HikVision и учетные данные пользователя на терминале [Подготовка к настройке]. Нажмите на кнопку **Добавить**.

Добавление терминала			
* Сетевой а	дрес: 10.1.31.241		
имя поль	зователя: admin		
* Пароль:	Ø		
	Отмена Добавить		

Будут выполнена проверка подключения по указанному IP-адресу и с правами заданной учётной записи. При успехе подключения:

- 1. В блок Терминалы добавляется карточка терминала [Карточка терминала].
- 2. В дереве элементов узла Платформа НЕЙРОСС будет добавлена виртуальная точка доступа [Виртуальная точка доступа].

#### Карточка терминала

При добавлении терминала в плагин автоматически запускается процедура загрузки пропусков на терминал и проверка качества фотографий владельцев пропусков, предоставляется статистика по пропускам. Вся информация отображается в Карточке терминала.

Терминалы 🕀							
I HikVision DS-	K1T671TM-3	XF		0:			
- Статистика г	то пропуска	M Lui					
$\odot$	(1)	▲	0				
478	559	24	625				
Настройки и	Настройки и доп. информация 🕸						
🖉 Пе	🖉 Перейти в настройки терминала						
Сетевой адрес: 1	0.1.31.241						
Состояние: Норм	a						
<ul> <li>Имя пользовате.</li> </ul>	ля: admin						
* Пароль:	•••••			Ø			
D			Ū				
			-				

Параметр

Комментарий

Имя терминала	Имя вычитывается из настроек HikVision. Для изменения нажмите Перейти в настройки терминала, авторизуйтесь интерфейсе и задайте Имя устройства.
	<b>HIKVISION</b> Pyce
	С2022 Hikkion Dighal Technology Co., Ltd. All Rights Reserved.
	<ul> <li>Красный — Тревога (например, — Вскрыт корпус Взлом двери);</li> <li>Жёлтый — Неисправность (например, есть ошибк загрузки фотографий);</li> <li>Зелёный — Норма;</li> <li>Серый — Нет связи;</li> <li>Синий — Конфигурирование.</li> </ul>
Статистика по пропускам	<ul> <li> <ul> <li> <ul> <li></li></ul></li></ul></li></ul>
	были загружены в терминал);
	Нажмите на иконку, чтобы открыть окно с информацией об ошибках проверки фото [Контро. качества фото].
	<ul> <li>⑦ — количество пропусков без фотографий.</li> </ul>

Состояние	Состояние устройства: [Норма], [НетСвязи, Неисправность], [Вскрыт корпус] и проч.
Имя пользователя, Пароль	Учётная запись пользователя на терминале HikVision, задаётся через веб-интерфейс терминала. Загрузка пропу и обмен данными осуществляется с правами указанного пользователя.
6	Кнопка сохранения параметров подключения
Û	Кнопка удаления терминала из конфигурации плагина. Бу удалена соответствующая виртуальная точка доступа.

#### Виртуальная точка доступа

При добавлении терминалов в плагин в дереве элементов узла Платформа НЕЙРОСС в разделе **Точки доступа** формируются виртуальные точки доступа, по числу терминалов. Данный элемент предназначен для назначения Уровней доступа, сообщений от элемента, мониторинга состояний и управление элементом. Элементу может быть назначены пользовательские метки, он наравне с другими элементами конфигурации может использоваться в заданиях автоматизации.

На текущий момент контроль доступа осуществляется только по Уровням доступа. При необходимости работы с Графиками работы и Маршрутами движения по предприятию, вы можете заказать такую доработку.

Элемен	ГЫ						
Элементы	Редактор иконок	Редакт	тор по	лигонов Цв	етовое / звуковое	е оповещение	
Элементы				Общая инфо	рмация		
Поиск по эл	тементам		Q		•		
Фильтр по меткам		Название:	HikVision Вход				
10.1.29.38, Платформа НЕЙРОСС		Токен: hikvision_terminal:f43565e3-80ec-4d57-a6ae-5725dbaf0c05 🧻					
∃ Планы			Метки состо	яния 🕕 : Норма			
Разделы охранной сигнализации			Метки типа:	ТочкаДоступа			
🖃 Точки доступа			,				
🕒 HikVision Вход		Пользовате	пьские метки 🕕 :	Выберите или введите название метки			
🗋 HikVision Выход							
🗅 Hi	kVision Конференц-з	ал		Сохран	нить		

# 🕛 ВАЖНО

Для разрешения доступа на предприятие, элемент **Точка доступа**, соответствующий терминалу HikVision, должен быть добавлен в уровень доступа.

В разделе **Уровни доступа** АРМ НЕЙРОСС Доступ добавьте в список разрешенных точек доступа терминалы HikVision [Уровни доступа].

Точки доступа	Ключи				
Устройство, IP, ТД	ц (	Q			
Bce					
🗹 HikVision Вход (	(10.1.29.38, Платформа НЕЙРОСС)				
✓ HikVision Выход (10.1.29.38, Платформа НЕЙРОСС)					
🗹 HikVision Конфе	еренц-зал (10.1.29.38, Платформа НЕЙРОСС)				
🗌 Точка доступа У	Уч_3_1 (10.1.30.36, БОРЕЙ)				
🗌 Точка доступа У	Уч_3_2 (10.1.30.36, БОРЕЙ)				

Дождитесь окончания очередного цикла опроса терминалов для загрузки обновленных данных по статусам пропусков.

# Возможности интеграции

События (66)	Дверь удержана открытой	×	Этаж 2. Левое крыло	IO FUC
<b>12:12</b> 31.08.2022 Дверь удержана открытой HikVision Вход	Время события: 12:23:06 31.08.2022 Время рагистрация: 12:12:20 31.08.2022			
12:09 31.08.2022 Тревога несанкционированного доступа к з HikVision Вход	Описание: Нет описания	1		Нік/Ізіон Вход #УдержаниеДверия #Тревога #ТочкаДоступа
<b>16:57</b> 30.08.2022 <b>Дверь валомана</b> Hilk/Ision Вход	метос: #СКУД #УдержаниеДвери #Тревога Источнис: HikVision Вход	¢ >	×	Заблокировать Разблокировать Восстановить режим
<b>12:09</b> 31.08.2022 Сеть недоступна HikVision Вход	Пропуск: пропуск не найден			
12:11 31.08.2022 Замок закрыт Hik/Vision Вход	Видеонаблюдение К источнику события не привязан ни один медиаисточник	C' (1)		<b>9</b>
12:11 31.08.2022 Проход не совершён Hik/Vision Вход	<b>Дополнительно</b> События за последние 24 часа:	>		
<b>12:11</b> 31.08.2022 Дверь открыта HikVision Вход	Фотоматериалы:	>	NTP синхронизация Время регистрации: 12:1	
12:11 31.08.2022 Доступ разрешён: множественная аутентифика Hik/fision Вход			Дверь удержана открыто Время регистрации: 12:1 Изменилось состояние т Время регистрации: 12:1	той • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
16:57 30.08.2022 Доступ запрещён: дверь заблокирована или нах HikVision Вход	взять в обработку		Замок закрыт Время регистрации: 12:1	ср. 13:28:06 Николай Элеутов

Виртуальная точка доступа HikVision позволяет:

- 1. Обеспечивать контроль доступа в СКУД НЕЙРОСС на базе терминалов HikVision.
- 2. Просматривать события от точки доступа в Журнале Событий. 30.08.22 11:52.36 Доступ разрешён: множественная аутентификация, температура: 36.9 °C 10.29.38, Платформа НЕ. 0
- 3. Осуществлять мониторинг событий, состояний и управление элементом из АРМ НЕЙРОСС Центр.
- 4. Использовать элемент в заданиях автоматизации.
- 5. Строить отчёты, в том числе учёта рабочего времени в АРМ НЕЙРОСС Отчёты [Шаблоны НЕЙРОСС Доступ].
- 6. Обеспечивать мониторинг событий и подтверждение оператором в APM НЕЙРОСС Фотоидентификация.

# Контроль качества фото

Терминалы HikVision предъявляют жесткие требования к фотографиям: разрешению изображения, процентному соотношению овала лица от размера фото, повороту головы, четкостью и контрастом изображения, размеру файла на диске.

Информация об ошибках загрузки фотографий				
Возможные причины ошибки прогрузки фотографий в терминал:				
<ul> <li>Превышен допустимый размер фотографии (предполагаемый ма</li> <li>Низкое качество изображения</li> </ul>	ксимальный размер: 0.20 N	ИБ)		
<ul> <li>Слишком большое / маленькое расстояние между глазами на фо</li> </ul>	тографии			
ОИФ	Фото	0		
Иванов Кирилл		0		
Петров Евгений		0		
Васильева Ирина		0		
Иванов Денис Александрович		0		
Кожемякин Егор	Текст ошиб	ки от термі		
Худина Инга Павловна	pupilDista	pupilDistanceTooSmal		
Макарова Маргарита Сергеевна		Q		
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		

В процессе загрузки фотографий на терминал HikVision производится оценка, «непринятые» терминалом фотографии отмечаются в плагине Платформы НЕЙРОСС и подлежат замене. В таблице ниже приведены примеры ошибок.

Текст ошибки	Комментарий				
pupilDistanceTooSmall	Процент лица на фото ниже требуемого, слишком мелкое изображение лица. Требуется увеличить масштаб лица на изображении.				
faceDetectFailed	Изображение не содержит лица, возможно, проблема в низкой контрастности. Требуется обесцветить фон и обеспечить четкость изображения.				
urlDownloadFail	Ошибка загрузки изображения, возможно, переполнена память терминала, или размер файла изображения слишком велик, файл не загружен на терминал.				
	АРМ НЕЙРОСС Доступ обеспечивает сжатие изображения в процессе загрузки фото. Параметры сжатия можно изменить в разделе [ Дополнительные настройки], параметр Максимальная ширина/высота фотографии, рх. Однако если фото было загружено в процессе импорта из файла, сжатие может быть не проведено. При получении этой ошибки достаточно открыть редактор фото в АРМ НЕЙРОСС Доступ и закрыть его. Обработка изображения выполняется при закрытии диалога редактирования фотографии. После сжатия фото будет подгружено в терминал.				

# ПОДСКАЗКА

Для просмотра самого изображения нажмите на иконку . В режиме просмотра фото отображается также размер файла. Предполагаемый максимально разрешённый размер: 0,2 Мб.

Замену фото рекомендуется выполнять посредством АРМ НЕЙРОСС Доступ. Через заданный период опроса терминалов будет выполнена новая попытка загрузки фото в терминал. При успешной проверке соответствующая строка «исчезнет» из окна ошибок загрузки.



# Контроль отпечатков пальцев

Данные об отпечатках пальцев, введённые посредством АРМ НЕЙРОСС Доступ, не прогружаются в терминалы HikVision, при необходимости возможен сценарий загрузки пропусков НЕЙРОСС в терминалы и последующая их модификация посредством интерфейса терминала, однако мы не гарантируем работоспособность такого решения. При необходимости мы можем выполнить такую проверку по запросу.