Настройка ВИК в режим Терминал

Общие сведения

ВИК в режиме «Терминал» предоставляет возможность постановки отметки сотрудником о приходе на работу и уходе с работы. При наличии прав на управление доступом, ВИК предоставляет интерфейс постановки на охрану и снятия с охраны разделов сигнализации: список разделов и права на управление ограничиваются уровнем управления пропуска. Предоставляется три режима авторизации: по ПИН-коду, посредством встроенного USB-считывателя, посредством считывателя БОРЕЙ.

Порядок настройки

Чтобы настроить ВИК в режим работы «Терминал» для выполнения функций просмотра состояния разделов и зон охранной сигнализации и управления разделами, выполните:

1. Перейдите к разделу Конфигурация узлов > **Настройки ВИК**. В поле **Режим работы** выберите из раскрывающегося списка значение **Терминал**.



2. В поле **Точка доступа**:



   a. Оставьте значение **не выбрана**:
      - при авторизации по USB-считывателю, подключенному непосредственно к прибору ВИК

> ⚠ Считыватель должен быть включен и настроен на работу в режиме клавиатуры [Настройка USB-считывателя ВИК]

- при авторизации по ПИН-коду.

> **ВАЖНО**
>
> Необходимо обеспечить уникальные значения **ПИН** для всех пропусков с уровнем управления, включающих этот терминал [Уровни управления].

b. Выберите из раскрывающегося списка точку доступа БОРЕЙ, если требуется выполнять авторизацию по считывателю рядом расположенного контроллера БОРЕЙ.
c. Точки доступа узла ВИК не предназначены для авторизации пользователя на узле;

> Точки доступа **[Имя узла ВИК]-ВХОД**, **[Имя узла ВИК]-ВЫХОД** являются виртуальными и используются для учёта рабочего времени: все события «прихода» отмечаются как события доступа по точке доступа [Имя узла ВИК]-ВХОД, все события «ухода» отмечаются как события доступа по точке доступа [Имя узла ВИК]-ВЫХОД [Учёт рабочего времени].

3. В блоке **Настройка фоновых изображений** вы можете изменить картинку-заставку.

> Во избежание выцветания экрана ВИК обеспечивается ротация фонового изображения. Предусмотрено два стандартных изображения.

Для смены одного из стандартных изображений:

a. выберите изображение нажатием левой клавиши мыши

b. Наведите указатель мыши на область рисунка и нажмите на кнопку **Загрузка** .



c. В отобразившемся окне укажите путь к файлу фона. Нажмите на кнопку **Загрузить**.

> Поддерживаются только форматы PNG, JPG, JPEG. Необходимо использовать насыщенные изображения для обеспечения видимости текста белого цвета.



d. Нажмите на кнопку **Размытое изображение** для просмотра внешнего вида изображения в размытом виде. Фоновое изображение «размывается» для привлечения внимания к текстам сообщений и кнопкам управления ВИК.





e. Повторите действие для второго стандартного изображения.

4. Нажмите на кнопку Сохранить.
5. Перезапустите ВИК [Перезагрузка узла].

Просмотреть вид индикационной панели и проверить её работу вы также можете со своего компьютера, загрузив страницу по адресу http://[ip-адрес ВИК]/vik/panel/.

ВНИМАНИЕ

При использовании ВИК в режиме «Терминал» необходимо указать список разделов сигнализации, которыми можно управлять с данного устройства [Терминалы].

Проверка правильности настройки

После задания параметров работы в разделе **Настройки ВИК** выполните перезапуск ВИК и проверьте правильность настройки согласно таблице ниже.

Режим авторизации	Требования
Отображение данных пользователя на экране ВИК	
Любой	Проверьте, что для владельца пропуска задано: 1. Фамилия и Имя 2. Фотография Эти сведения отображаются на экране ВИК после авторизации. ⚠ При наличии в сети узла Платформа НЕЙРОСС, н астройка пропусков осуществляется в приложении АРМ НЕЙРОСС Доступ [Управление пропусками], в сетях без использования Платформы НЕЙРОСС настройка уровней доступа осуществляется в приложении Управление доступом (мини);
Отметка о приходе/уходе	
По ПИН	1. ПИН задан в пропуске. 2. Значения ПИН для пропусков строго уникальны.
Посредством локального USB-считывателя	1. В пропуске задан номер карты, код предприятия. 2. Уникальность значений обеспечивается системой.
Посредством точки доступа БОРЕЙ	1. Настроены параметры выбранной точки доступа [Точки доступа]. 2. В пропуске задан уровень доступа с разрешением доступа к заданной точке доступа БОРЕЙ. ⚠ При наличии в сети узла Платформа НЕЙРОСС, н астройка уровней доступа осуществляется в приложении А РМ НЕЙРОСС Доступ [Уровни доступа]. В сетях без использования Платформы НЕЙРОСС настройка уровней доступа осуществляется в приложении Управление доступом (мини).
Управление охраной	
Любой режим	ⓘ

Предварительно нужно проверить наличие фамилии, имени, фотографии у владельца пропуска и данных в пропуске, необходимых для авторизации на ВИК согласно выбранному режиму авторизации.

При необходимости выполнения постановки на охрану или снятия с охраны разделов сигнализации, дополнительно в пропуске должен быть задан соответствующий уровень управления. Проверьте, что:

1. Настроены разделы сигнализации [Охранная сигнализация].
2. Создан уровень управления пропуска, заданы права на постановку/снятие разделов сигнализации.

   При наличии в сети узла Платформа НЕЙРОСС, н астройка уровней управления осуществляется в приложении АРМ НЕЙРОСС Доступ [Уровни управления]. В сетях без использования Платформы НЕЙРОСС настройка уровней доступа осуществляется в приложении Управление доступом (мини).

3. ВИК'у как точке доступа заданы права на управление разделами сигнализации [Терминалы].
4. Пересечение множества «привязанных» к ВИК разделов с множеством разделов, заданных уровнем охраны пропуска, не должно быть пустым.
5. В пропуске задан созданный уровень управления.