При подключении камеры к сети, она не появилась в списке доступных медиаисточников в приложениях "Видеонаблюдение" и "Настройка видеорегистратора"

Формирование списка ONVIF/RTSP- и НЕЙРОСС-медиаисточников для использования в приложениях АРМ НЕЙРОСС Видео, АРМ НЕЙРОСС Центр, АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация осуществляется в разделе Конфигурация узлов > Медиаисточники. Список медиаисточников формируется на основе списка узлов из раздела Сеть и ограничивается параметрами лицензии. НЕЙРОСС-медиаисточники («проксированные» медиаканалы видеорегистраторов, Платформа НЕЙРОСС или ITRIUM) добавляются в список медиаисточников автоматически и не учитываются при подсчёте «используемых» лицензий. (Подробнее см. Создание списка медиаисточников)

Если проблема не устранена, также возможны следующие причины:

- Неправильные настройки сетевых параметров камеры. Проверьте, что камера находится в одной подсети с регистратором, доступна (в случае наличия такой возможности) через свой веб-интерфейс, не блокируется фаерволом. В версии младше 20.1.462 проверьте, что регистратор не находится в режиме строгой фильтрации доменов: Конфигурация узлов Сетевые параметры Режим строгой фильтрации доменов Нет.
- Камера не поддерживает ONVIF в степени, достаточной для ее автоматического обнаружения. Проверьте, что камера поддерживает ONVIF Profile S на странице https://www.onvif.org/conformant-products/.

Относится к	Платформа Нейросс, ДеВизор
Подробнее	см. Медиаисточники