

При подключении камеры к сети, она не появилась в списке доступных медиаисточников в приложениях "Видеонаблюдение" и "Настройка видеорегистратора"

Формирование списка ONVIF/RTSP- и НЕЙРОСС-медиаисточников для использования в приложениях [АРМ НЕЙРОСС Видео](#), [АРМ НЕЙРОСС Центр](#), [АРМ НЕЙРОСС Фотоидентификация](#) осуществляется в разделе [Конфигурация узлов > Медиаисточники](#). Список медиаисточников формируется на основе списка узлов из раздела Сеть и ограничивается параметрами лицензии. НЕЙРОСС-медиаисточники («проксируемые» медиаканалы видеорегистраторов, Платформа НЕЙРОСС или ITRIUM) добавляются в список медиаисточников автоматически и не учитываются при подсчёте «используемых» лицензий. (Подробнее см. [Создание списка медиаисточников](#))

Если проблема не устранена, также возможны следующие причины:

- Неправильные настройки сетевых параметров камеры. Проверьте, что камера находится в одной подсети с регистратором, доступна (в случае наличия такой возможности) через свой веб-интерфейс, не блокируется фаерволом. В версии младше 20.1.462 проверьте, что регистратор не находится в режиме строгой фильтрации доменов: Конфигурация узлов Сетевые параметры Режим строгой фильтрации доменов Нет.
- Камера не поддерживает ONVIF в степени, достаточной для ее автоматического обнаружения. Проверьте, что камера поддерживает ONVIF Profile S на странице <https://www.onvif.org/conformant-products/>.

Относится к	Платформа Нейросс , ДеВизор
Подробнее	см. Медиаисточники