События БОРЕЙ

Контроллер БОРЕЙ формирует пул сообщений о событиях. Просмотреть сообщения можно в журнале событий контроллера БОРЕЙ или другого узла сети НЕЙРОСС, а также в ленте событий АРМ НЕЙРОСС Центр (в соответствии с правами).

№	Заголовок сообщения	Комментарии
Разрешение доступа		
1	Доступ разрешен	Предъявлен валидный идентификатор. Доступ разрешён.
2	Доступ разрешен. Нарушение правил контроля повторного прохода (мягкий режим)	В настройках точки доступа включен режим контроля повторного прохода, мягкий режим. Доступ разрешён.
3	Проход под принуждением	Задан контроль прохода под принуждением. Параметр **Отказ по коду принуждения** установлен в **Нет** [Точки доступа]. Введён пин-код принуждения. Доступ разрешён.
4	Доступ разрешен. Кнопка выхода	Нажата кнопка выхода. Доступ разрешён.
5	Доступ разрешен по команде	Выполнена команда «Инициировать проход». Доступ разрешён.
Запрещение доступа		
6	Доступ запрещен. Пропуск заблокирован	Действие пропуска приостановлено оператором бюро пропусков. Доступ запрещён.
7	Доступ запрещен. Пропуск неавторизован	Уровень доступа пропуска не включает права на данную точку доступа, либо график работы не предусматривает работу в текущее время. Доступ запрещён.

8	Доступ запрещен. Нарушение правил контроля повторного прохода	В настройках точки доступа включен режим контроля повторного прохода, жёсткий режим. Доступ запрещён. Режим предназначен для предотвращения случаев прохода нескольких человек подряд по одному пропуску. Предъявите карту на разрешенной для текущей зоны точки доступа. Текущая зона пропуска может быть очищена непосредственно из веб-интерфейса контроллера путём сброса зоны [Управление доступом (мини)]. Вы также можете перевести режим антипассбэка из жёсткого в мягкий режим. В мягком режиме доступ при нарушении не блокируется [Точки доступа].
9	Доступ запрещен. Попытка повторного предъявления идентификатора	В настройках точки доступа параметр **Ждать закрытия двери** установлен в **Да** [Точки доступа]. Проход считается совершенным по факту закрытия двери (после её открытия). До закрытия двери игнорируется повторное предъявление идентификаторов. Доступ запрещён.
10	Доступ запрещен. Превышено время ожидания идентификатора по правилу N-лиц	В настройках точки доступа задан доступ по правилу N лиц. Превышено время ожидания предъявления пропуска для других лиц из группы. Доступ запрещён.
11	Доступ запрещен. Пинкод не найден в базе данных	Задан режим идентификации по пин-коду. Введённый пин-код не соответствует ни одному пропуску, загруженному в контроллер. Доступ запрещён. Необходимо синхронизировать данные или изменить настройки пропуска.
12	Доступ запрещен. Карта %1 не найдена в базе данных	Задан режим идентификации по карте. Предъявленная карта не соответствует ни одному пропуску, загруженному в контроллер. Доступ запрещён. Необходимо синхронизировать данные или изменить настройки пропуска.
13	Доступ запрещен. ПИН не соответствует карте	В настройках точки доступа задан режим идентификации по карте и пин-коду. Введённый пин не соответствует карте. Доступ запрещён. Необходимо повторить процедуру авторизации и указать правильный пин-код или изменить настройки пропуска.
14	Превышено время ожидания пинкода, доступ запрещен	В настройках точки доступа задан режим идентификации по пин-коду. За период, заданный в поле **Время ожидания ввода данных** пин-код не был введён. Доступ запрещён.

15	Доступ запрещен. Пропуск не активирован	
16	Доступ запрещен. Ограничение временной зоны	В уровне доступа пропуска заданы временные интервалы. Текущее время находится вне заданных интервалов. Доступ запрещён.
17	Доступ запрещен. Пропуск просрочен	Срок действия пропуска истёк. Доступ запрещён.
18	Доступ запрещен по правилу N-лиц	
19	Доступ запрещен. Не найден уровень доступа	Не настроен уровень доступа для предъявленного пропуска. Доступ запрещён. Задайте уровень или режим доступа, либо настройте графики работы с маршрутами.
20	Доступ запрещен. Введен ПИН принуждения	Задан контроль прохода под принуждением. Параметр **Отказ по коду принуждения** установлен в **Да** [Точки доступа]. Введён пин-код принуждения. Доступ запрещён.
21	Попытка подбора идентификатора	Задан режим идентификации по пин-коду. В настройках точки доступа задано число разрешённых попыток ввода пинкода. При вводе пин-кода превышено число попыток. Доступ запрещён.
22	Неизвестный формат карты	В настройках точки доступа в поле **Формат карты** задано Автоматически [Точки доступа], а карта в реальности не соответствует форматам Wiegand-26 /34/37 [Обзор форматов карт и преобразование номеров]. Доступ запрещён. Измените значение на **Сырой (с переменной длиной)**.
23	Доступ запрещен. Результат проверки биометрии отрицательный	
24	Доступ запрещен. Результат проверки веса отрицательный	
25	Доступ запрещен. Точка доступа под охраной	Все разделы сигнализации, «привязанные» к точке доступа, поставлены на охрану. Точка доступа на охране. Предъявлена карта без права снятия с охраны разделов сигнализации, «привязанных» к терминалу данной точки доступа. Доступ запрещён.
Подтверждение доступа		

26	Запрос подтверждения доступа	В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения входа оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация или АРМ АвтоКПП.
27	Запрос подтверждения доступа (по кнопке)	Нажата кнопка выхода. В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения выхода оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация или АРМ АвтоКПП.
28	Истекло время ожидания подтверждения	В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения доступа оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация или АРМ АвтоКПП. Истекло время ожидания подтверждения.
29	Доступ разрешен (подтверждено оператором)	В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения входа оператором. формирован запрос АРМ Фотоидентификация или АРМ АвтоКПП. Оператор дал подтверждение. Доступ разрешён.
30	Доступ разрешен. Кнопка выхода (подтверждено оператором)	В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения выхода по кнопке выхода оператором. Оператор дал подтверждение. Доступ разрешён.
31	Доступ запрещен оператором	В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения доступа оператором. Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация или АРМ АвтоКПП. Оператор запретил доступ. Доступ запрещён.
32	Доступ запрещен оператором (кнопка выхода)	Нажата кнопка выхода. В настройках точки доступа задана необходимость подтверждения выхода оператором.Сформирован запрос АРМ Фотоидентификация или АРМ АвтоКПП. Оператор запретил доступ. Доступ запрещён.
Ожидание прохода, проход		
33	Проход совершен	После формирования события «Доступ разрешен» выполнен проход. Алгоритм формирование событий *«Проход совершён»*, *«Проход не совершён»*, *«Удержание двери»* напрямую зависит от комбинации значений полей **Ждать закрытия двери**, **Ждать открытия двери** [Точки доступа].
34	Проход не совершен	После формирования события «Доступ разрешен» дверь не была открыта. Алгоритм формирование событий *«Проход совершён»*, *«Проход не совершён»* , *«Удержание двери»* напрямую зависит от комбинации значений полей **Ждать закрытия двери**, **Ждать открытия двери** [Точки доступа].

35	Проход не совершен (по кнопке выхода)	Нажата кнопка выхода. Доступ разрешён.
36	Проход совершен (по кнопке выхода)	Нажата кнопка выхода. Доступ разрешён. Выполнен проход.
37	Проход не совершен (по команде)	Выполнена команда «Инициировать проход». Доступ разрешён. Дверь не была открыта.
37	Проход совершен (по команде)	Выполнена команда «Инициировать проход». Доступ разрешён. Проход совершён.
39	Удержание двери	После формирования события «Доступ разрешен» дверь была открыта, но не закрыта за указанное время.
40	Удержание двери (восстановление)	После формирования события «Доступ разрешен» дверь была открыта, но не закрыта за указанное время. Сформировано событие «Удержание двери». Затем дверь была закрыта. Восстановлена работа точки доступа.
41	Взлом двери	Дверь была открыта без разрешения доступа.
42	Взлом двери (восстановление)	Дверь была открыта без разрешения доступа. Сформировано событие «Взлом двери». Затем дверь была закрыта. Восстановлена работа точки доступа.
Прочие		
43	Точка доступа выключена	Оператор АРМ НЕЙРОСС Доступ начал процедуру считывания номера карты [Считывание номера карты].
44	Точка доступа включена	Оператор АРМ НЕЙРОСС Доступ завершил процедуру считывания номера карты [Считывание номера карты].
45	Точка доступа на охране	Все разделы сигнализации, «привязанные» к точке доступа, поставлены на охрану. Точка доступа на охране [Терминалы].
46	Точка доступа снята с охраны	Все разделы сигнализации, «привязанные» к точке доступа, поставлены на охрану. Точка доступа на охране. Предъявлена карта с правом снятия с охраны разделов сигнализации, «привязанных» к терминалу данной точки доступа. Разделы снимаются с охраны. Режим работы точки доступа восстанавливается.

47	Изменена конфигурация точки доступа	В разделе **Конфигурация узлов** изменены параметры точки доступа [Точки доступа].
48	Вскрытие корпуса	Вскрыт корпус. Тампер контроллера БОРЕЙ или модуля М1, М3 перешёл в тревожное состояние. Режим контроля датчика настраивается [Технологические входы].
49	Вскрытие корпуса (восстановление)	Корпус закрыт. Тампер контроллера БОРЕЙ или модуля М1, М3 перешёл в нормальное состояние. Режим контроля датчика настраивается [Технологические входы].
50	Неисправность	
51	Неисправность (восстановление)	